

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 53	Utgitt 16 oktober	1942
--------	-------------------	------

Innhold.	Side
Lov om avståing av husrom til privat tilfluktsrom	863
Skr. om gjennomføring av husleieloven i Langenes	864
» om bevillingstvang for herbergenæring i Hjartdal	864
» om do. for do. i Byneset	864
» om endring i lukningsvedtekten for utsalgsteder i Kyrkjebø	864
» om do. for do. i Øre	865
» om forskrifter for apparater til mating av elektriske gjerder	865
» om stengingstid for utsalstader i Kinsarvik	867
» om brigde i stengingsvedtekta for utsalstader i Sykkylven	867

Lov om avståing av husrom til privat tilfluktsrom. 1 oktbr. Nr. 4.

§ 1. Når eier av bygning plikter å innrede tilfluktsrom i bygningen, men ikke selv rår over rom som passer til tilfluktsrom, kan Politidepartementet eller etter departementets fullmakt luftvernsjefen eller politimesteren kreve at den som leier passende rom i bygningen, helt eller delvis skal avgi rådigheten over rommet til innredning av tilfluktsrom.

På samme måte kan det kreves at den som i egenskap av eier eller leier rår over passende rom i bygning i nærheten, inntil videre helt eller delvis skal avgi rådigheten over rommet til innredning av tilfluktsrom.

§ 2. Kommer partene ikke overens om det vederlag som skal ytes for avståingen, avgjøres spørsmålet med bindende virkning av kontrollnemnda i vedkommende kommune. Har kontrollnemnda en egen avdeling for husleiesaker, hører saken under den.

Ved avståing etter § 1, første ledd, kan det bestemmes at vederlaget skal ytes i form av nedslag i leien eller ved at leien faller bort. Ved avståing etter § 1, annet ledd, kan vederlaget fastsettes til en viss sum pr. måned eller år.

Avståingen kan kreves gjennomført straks, selv om størrelsen av vederlaget enda ikke er fastsatt. Om nødvendig kan avståingen gjennomføres med politiets hjelp. Antar den myndighet som krever avståing, at avståingen gir den som må

- 1 oktbr. avstå rådigheten krav på betaling, kan avståingen ikke settes
Nr. 4. i verk før det er stilt slik sikkerhet for betaling som vedkommende myndighet fastsetter.

Oslo 1 oktober 1942.

Quisling.
Ministerpresident.

Sverre Riisnæs.

R. J. Fuglesang.

- 8 oktbr. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**

Med dette blir det gitt stadfesting på vedtak av ordføreren i Langenes herred, Nordland fylke, 14 september 1942 til vedtekt om gjennomføring av husleieloven i Langenes, jfr. lov av 16 juni 1939 § 41.

Vedtekta lyder så:

§§ 37—39 i husleieloven skal gjelde i Langenes.

- 9 oktbr. **Skrivelse fra Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.**

Herved stadfestes vedtak av ordføreren i Hjartdal herred, Telemark fylke, 21 august 1942 om at den som i herredet gjør seg næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom, eller bevertning med mat eller drikke, skal ha bevilling.

Bevillingstvangen gjelder fra 15 november 1942.

- 9 oktbr. **Skrivelse fra Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.**

Herved stadfestes vedtak av ordføreren i Byneset herred, Sør-Trøndelag fylke, 8 september 1942 om at den som i herredet gjør seg næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom, eller bevertning med mat eller drikke, skal ha bevilling.

Bevillingstvangen gjelder fra 15 november 1942.

- 9 oktbr. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**

Herved stadfestes, med noen redaksjonelle endringer, det vedtaket som ordføreren i Kyrkjebø herred, Hordaland fylke, har gjort 29 august 1942 om endring av § 1 i lukningsvedtekten for utsalgsteder i Kyrkjebø.

§ 1 skal lyde så:

A. Utsalgsteder for varer skal med de unnatak som er nevnt nedafor, på hverdager holdes lukket:

I Høyanger: Fra kl. 18 til kl. 9. På lørdager lukkes kl. 17. De siste 8 hverdager før julaften kan det holdes åpent til kl. 19.

I *Vadheim*: Fra kl. 19 til kl. 9.

9 oktbr.

I de øvrige deler av herredet: Fra kl. 20 til kl. 8.

Utsalgsteder i hele herredet skal påske-, pinse-, jul- og nyårsaften holdes lukket fra kl. 15 og skal på 1 og 17 mai holdes helt lukket.

B. De utsalgsteder i Høyanger og Vadheim som er omhandlet i denne paragraf og som forhandler næringsmidler skal med de unnatak som følger av reglene i siste ledd i punkt A holdes åpne de fem første hverdager i veka fra kl. 9 til kl. 18 og på lørdager fra kl. 9 til kl. 15.

C. På sønn- og helgedager holdes helt lukket.

Endringen trer i kraft 2 november 1942.

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

9 oktbr.

Herved stadfestes, med en redaksjonell endring, det vedtak som ordføreren i Øre herred, Møre og Romsdal fylke, har gjort 25 august 1942 om endring av § 1 i lukningsvedtekten for utsalgsteder i Øre.

§ 1 skal lyde så:

Alle utsalgsteder skal holdes lukket på hverdager fra kl. 21 til kl. 7.

Utsalgstedene skal med de unnatak som følger av reglene i § 2 på hverdager holdes åpne fra kl. 8 til kl. 12 og fra kl. 16 til kl. 19.

Endringen trer i kraft fra og med 2 november 1942.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

9 oktbr.

Med hjemmel av § 2 i lov nr. 4 av 24 mai 1929, jfr. Regjeringens resolusjon av 4 juli s. å., utferdiges følgende

**Forskrifter for apparater til mating
av elektriske gjerder.**

1. *Definisjoner og forutsetninger.*

Disse forskrifter omfatter apparater for mating av elektriske gjerder. Apparatene skal være batteridrevne impulsapparater.

2. *Effektforbruk, spenning og ytelse.*

- a. Impulstiden skal ha en varighet av høyst 0,1 sek. og tidsavstanden mellom to impulser skal ikke være mindre enn 0,75 sek.
- b. Avgitt elektrisitetsmengde pr. impuls skal ikke være større enn 3 mÅsek. ved en belastning av 500 ohm.
- c. Elektrisitetsforbruket for apparatene bør ikke være større enn 100 mÅsek/time ved en belastning av 100 000 ohm og 0,1 mikrofaraad.

- 9 oktbr. d. Apparatene skal arbeide tilfredsstillende ved en batterispenning 45 % lavere enn merkespenningen. Batterispenninger måles med åpen primærkrets.

3. Radioforstyrrelser.

Apparatet skal tilfredsstillende de for radioforstyrrelser gjeldende bestemmelser.

4. Berøringsbeskyttelse og kapsling.

- a. Apparatene skal ha beskyttende kapsling, dvs. skvettvannsikker eller dryppvannsikker utførelse. Kapslingen skal også omfatte batteriet. Når det er beregnet på å stå i det fri, må selve apparatet være tett kapslet.
- b. Kapslingen må ikke kunne åpnes uten ved bruk av verktøy.

5. Jording.

Alle tilgjengelige metalleder, transformator kjernen og transformatorens sekundærside må være ledende forbundet med jordingskontakten, som må være tydelig merket med jordingstegnet $\perp$.

6. Fuktighetssikkerhet og isolasjon.

- a. Spenningsførende deler skal være montert på uhygroskopisk materiale, og viklinger skal være fuktighetsisolerte og impregnerte. Kondensvann må kunne samle seg på steder hvor det ikke gjør skade og hvor det er lett å fjerne. Apparatet skal etter å ha henstått i fuktighetsskap med 90 % fuktighet og 35° C. i 24 timer fungere tilfredsstillende.
- b. Det høyspente sekundæruttak skal umiddelbart etter fuktighetsprøven tåle en spenningsprøve med 2 ganger høyeste målte sekundærspenning + 1000 V mot primærvikling og mot gods. Jordingen av sekundærviklingen skal herunder være fjernet.

7. Holdbarhet.

- a. Apparatet må være slik utført at det under prøvingen til enhver tid arbeider tilfredsstillende. Impulsmekanismen må tåle $1,5 \cdot 10^7$ ut- og innkoblinger uten å oppvise noen for senere bruk skadelige forandringer. Uforholdsmessig slitasje eller brannsar på kontaktflatene må ikke opptre.
- b. Apparatet må være slik utført at det utholder de ytre mekaniske påkjenninger som kan forekomme. Det må være motstandsdyktig mot slag og støt.

8. Kontakter og forbindelser.

- a. Alle skruforbindelser skal ha muttergjenger i metall.
- b. Kontaktforbindelser skal være slik utført at de ledninger

som tilkobles blir liggende an mot metall på begge sider. 9 oktbr. Kontakttrykket må ikke overføres til det isolerende materiale.

9. *Korrosjons- og oksydasjonsbeskyttelse.*

- a. Deler som består av kopper eller kopperlegeringer må være slik beskafne at de ikke kan ødelegges ved korrosjon.
- b. Kontaktgivende deler må være beskyttet mot oksydasjon.
- c. Metaller som er utsatt for å ruste må være beskyttet herimot.

10. *Påskrifter og merking.*

Apparatet skal på lett synlig sted være merket med fabrikkens kjennemerke, typebetegnelse, batterispenning og strømforbruk samt andre nødvendige betegnelser.

Skriv frå Sosialdepartementet.

10 oktbr.

Med dette blir det gitt stadfesting på det vedtaket som ordføraren i Kinsarvik herad, Hordaland fylke, har gjort 3 september 1942 om vedtekt om stengings- tid for utsalstader i Kinsarvik.

Vedtekta skal lyda så:

§ 1.

- A. Utsalstader for varor skal med dei unnatak som er nemnde nedanfor på kvardagar vera stengde frå kl. 18 til kl. 8. Påske-, pinse-, jol- og nyårsaftan vert det stengt kl. 14.
- B. På sun- og helgedagar skal utsalstadene vera heilt stengde.

§ 2. I stengingstida må kundar ikkje sleppast inn, men dei som er komne inn føre stengetid kan ekspederast etter stengetid.

§ 3. Brot på denne vedtekta vert straffa etter lova. Jfr. § 339, 2 i straffelova.

Vedtekta tek til å gjelda frå 2 november 1942.

Skriv frå Sosialdepartementet.

10 oktbr.

Med dette blir det gitt stadfesting på det vedtaket som ordføraren i Sykkylven herad, Møre og Romsdal fylke, har gjort 7 september 1942 om brigdei § 1 i stengingsvedtekta for utsalstader i Sykkylven.

§ 1 skal lyda så:

- A. Utsalstader i heradet med unnatak av Aure strandstad (Aure—Klokkarhaug) skal på kvardagar med dei unnatak som er nemnde nedanfor vera stengde frå kl. 19,30 til kl. 7.

10 oktbr. Dei siste 6 kvardagar føre jolaftan kan utsalstadene haldast opne til kl. 21.

Påskeaftan, kvitsunaftan, jolaftan og nyårsaftan vert det stengt kl. 17 og 17 mai kl. 12.

B. På sun- og helgedagar vert det halde heilt stengt. Brigdet tek til å gjelda frå 2 november 1942.

Utgiver: Byråsjef C. Lampe.